





A در صورتی که فاصله دو چراغ بیش از طول کابل متصل به چراغ است از قطعه واسط اتصال با کد 485CJ4 برای مدل‌های RGB و از کد 485CJ برای سایر مدل‌ها مانند شکل زیر استفاده شود.

If the distance between two luminaires is more than the length of the luminaire cable, use the connector 485CJ4 for RGB and 485CJ for the other models as shown in the picture.

إذا كانت المسافة بين الشاشتين أكبر من طول الكابل المتصل بالمصباح، استخدم وحدة الواجهة 485CJ4 لطرازات RGB ورمز ل485CJ للنماذج الأخرى. كما هو موضح أدناه.

مشخصات کابل:		Cable information:
سایز	Size	قطر Diameter
در مدل‌های RGB	4x1- 4x1.5 - 5x1	max: 10,5
سایر مدل‌ها	3x1-3x1.5	max: 9,4



* در موارد نصب سیستمی، برای چراغ انتهایی به جای کد M485S از کد M485 (چراغ غیرسیستمی) استفاده شود و برای اتصال برق از سوکت چراغ غیر سیستمی (انتهایی) استفاده شود.

* The M485 version must be used instead of M485S at the end of the line in case of continuously mounting and also its socket is used to connect to power.





* استخدام M485 بدلا من M485S فی الانتهاء الإنارة و استخدام مقبس M485 لتوصیل الطاقة ایضاً.

چراغ‌های لدیالین با طول ۲۴ سانتی‌متر به دلیل لومن بر متر متفاوت، در کنار مدل‌های دیگر با طول‌های بلندتر به صورت سیستمی متصل نگردد.

The LEDiLINE luminaires with 24cm length should not be continuously mounted along with other versions due to different lumen package.

لا تستخدم لدیالین بطول ۲۴cm جنباً إلى جنب الأخرى مع أطوال أطول، بسبب تفاوت الإضاءة.


Cat. No	Power (w)	⚠ Maximum Allowed Power (w)
M485...24LED1RGB-A	15	در هنگام روشنایی با رنگ نور سفید (استفاده همزمان از ۳ رنگ RGB)، حداکثر توان چراغ ۱۲ وات در نظر گرفته شود. When illuminating with white Luminaire (all three colors simultaneously RGB), the maximum power of the lamp should be considered as 12 watts. عند الإضاءة باللون الأبيض (جميع الألوان الثلاثة في آن واحد RGB)، يجب أن تكون القدرة القصوى للمصباح ۱۲ وات.
M485...48LED1RGB-A	23	در هنگام روشنایی با رنگ نور سفید (استفاده همزمان از ۳ رنگ RGB)، حداکثر توان چراغ ۱۸ وات در نظر گرفته شود. When illuminating with white Luminaire (all three colors simultaneously RGB), the maximum power of the lamp should be considered as 18 watts. عند الإضاءة باللون الأبيض (جميع الألوان الثلاثة في آن واحد RGB)، يجب أن تكون القدرة القصوى للمصباح ۱۸ وات.
M485...96LED1RGB-A	46	در هنگام روشنایی با رنگ نور سفید (استفاده همزمان از ۳ رنگ RGB)، حداکثر توان چراغ ۳۸ وات در نظر گرفته شود. When illuminating with white Luminaire (all three colors simultaneously RGB), the maximum power of the lamp should be considered as 38 watts. عند الإضاءة باللون الأبيض (جميع الألوان الثلاثة في آن واحد RGB)، يجب أن تكون القدرة القصوى للمصباح ۳۸ وات.



توجه: پس از اتصال کابل، اطمینان حاصل شود تا تمامی بخش‌های سوکت و پلاگ به طور کامل بسته شده باشد.

Note: After cable connection, make sure that all parts of the socket and plug are completely closed.

ملاحظة: بعد توصیل الکبل، تأكد من إغلاق جميع أجزاء المقبس والقابس تماماً.



تنظیم زاویه اضبط الزاوية Angle adjustment